

## MIXER VDK500BT/REC

### VDK500BT/REC - VIDEOKE SPECIAL MIXER (900WRMS MÁX / TRUE POWER 450WRMS)

A Poderosa mesa de som amplificada para seu Videokê Raf Electronics, 450WRms True Power, com Efeito Profissional, Leitor Multimídia com Bluetooth, Fm, USB, SD Card e com Função REC. Com a melhor relação custo/benefício do mercado, você com este poderoso amplificador fará seu show particular, criado com expertise de origem japonesa e mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento e pesquisa em áudio de alta qualidade. Com a tecnologia Bluetooth você ouve livre de fios e com qualidade profissional o som de seu celular, Smart Tv(se disponível) e com o leitor de pen drive ou SD Card a música não vai parar e nem a sua festa.



- LEITOR PROFISSIONAL NEW AUDIO DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PELA NEWELL COM ALTA QUALIDADE E FUNÇÃO RECORD.
  - EQUALIZADOR PRÉ PROGRAMADO DESENVOLVIDO PELA NEWELL QUE AJUSTA DE FORMA SIMPLES A MELHOR EQUALIZAÇÃO SEJA DO MICROFONE, INSTRUMENTO OU SOM.
  - ECO DIGITAL PROFISSIONAL NEWELL QUE TORNA A VOZ MAIS ENVOLVENTE E AGRADÁVEL.
  - ALTA QUALIDADE SONORA SEM PRECEDENTES, PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM TECNOLOGIA DE ORIGEM JAPONESA.
- Produto não descartável como os importados da China, pois mesmo após muitos anos de uso, se vier a dar defeito consertamos na fábrica rapidamente e geralmente na hora. PROTEJA SEUS CLIENTES COM UM INVESTIMENTO SEGURO E FIQUE TRANQUILO.

### CARACTERÍSTICAS:

- Amplificador de 900Wrms máx / 450Wrms reais com sistema de proteção contra curtos na saída de potência, quatro canais de entrada para conexão de até 4 microfones ou instrumentos e duas entradas RCA selecionáveis.
- Saída Score Out Original Videokê, para a pontuação correta de seu aparelho de Videokê Raf Electronics.
- Alta qualidade, equipamento totalmente estéreo com pré-equalização interna otimizada.
- Efeito de eco com qualidade profissional "DDX Series", possui o mesmo circuito utilizado nos processadores profissionais de efeito Newell.
- Leitor profissional New Audio com função REC, Bluetooth, FM, USB, SD, Display e controle remoto.
- Ajusta o nível de echo dos microfones e outro controla o Delay Time(tempo do echo).
- Acabamento resistente com pintura eletrostática poliéster microtexturizada.
- Ventilação forçada inteligente automática, só liga quando aquece, ou seja somente em condições mais severas de uso, em médio ou alto volume, podendo ficar ligado por várias horas sem risco de super aquecimento.
- Entradas de microfne P10 e entradas RCA estéreo para liarção do videoke e outro equipamento com saída áudio, podendo conectar a saída de fones de ouvido ou a saída de linha de sua TV Smart(se disponível).
- Saída "Original Videokê Score" para pontuação correta no aparelho de Videokê Raf Electronics.
- Para ambientes fechados até 200m<sup>2</sup> (alto volume) a 500m<sup>2</sup> (som ambiente), como buffets, salões de festas, restaurantes, hotéis, igrejas, residências.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação.....AC 125V/250V ajustada pela chave seletora de voltagem.  
Entradas.....Mic/Guitar/Violão 1-4, RCA Estereo x 2.  
Saídas.....Output Power x 4, Rec out, Score Out.  
Controles.....Volume Mic, Equalizador Mic, Eco, Delay Time, Graves, Médios, Agudos, Volume Master.  
Efeito.....Digital Delay com controle de VOLUME e DELAY TIME.  
Outros.....Leitor profissional New Audio com display LCD e Controle Remoto, Seletor de Voltagem, Chave Power.  
Sens/Imp de Entrada....Mic: 2,0mV./1500 ohms.  
Aux (1,2): 190mV/22 Kohm.  
Impedância de Saída....Output Power: 4 ohm mín.  
Rec-Out: 1K Ohm, SCORE OUT: 470 Ohm  
Potência de Saída.....900WRMS máx / 450 WRMS (@ 4 Ohms/1KHz / 1% THD)  
Consumo Máximo.....720W  
Fusíveis de Proteção.....6~6,3AF/250V Externo, 10AT/250V Interno.  
Dimensões.....430mm(L), 94mm(A), 360mm(P)  
Peso.....10,4Kg

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.